ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
3000 LÚMENES - 24777

La luminaria 3000 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, bodegas, almacenes, centros comerciales, y muchos otros.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Flujo luminoso máximo	3000 lúmenes
Cantidad de LEDs	56 LEDs (28 en cada faro)
LED indicativo de operación	Sí
Encendido individual de los faros	No
Batería	Plomo ácido 12 V 4500 mAh
Vida útil de la batería	200 recargas
Fluente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/60 Hz)
Consumo de energía	12 W
Potencia de los LEDs	28 W
Autonomía	3 horas
Temperatura de operación	0-50ºC
Ámbito de alcance	600 m²
Temperatura de color del LED	6000 K – 7000 K (blanco frío)
Grado de protección	IP 20 – IK07
Peso	2380 g
Dimensiones	261 x 94 x 278 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015) Opcional: NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE—2017)